

2 Port HDMI KVM Switch - 4K 60Hz - Kompakter Dual-Port-UHD/Ultra-HD USB Desktop KVM Switch mit integrierten 1,22m Kabeln und Audio - Busbetriebenes und Remote-Switching - MacBook ThinkPad

Produkt-ID: SV211HDUA4K



Der 4K-HDMI-Kabel-KVM-Switch SV211HDUA4K mit 2 Anschlüssen und 60 Hz sowie Audio- und Remote-Schaltsteuerung ermöglicht die Steuerung von zwei HDMI-Computern, die mit USB ausgestattet sind, mit einem einzigen Monitor, einer Tastatur, einer Maus und einem Audio-Peripherieset.

Der Dual-HDMI-KVM-Switch unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz und kann problemlos ein großes HDMI-Display betreiben, sodass sich der Anzeigebereich maximieren lässt. Der KVM-Switch unterstützt separates 3,5-mm-Stereo-Audio und bietet vollständige Audiokompatibilität über alle angeschlossenen Computer hinweg.

Dieser HDMI-KVM-Switch unterstützt zwar die meisten PC-Betriebssysteme, ist jedoch betriebssystemunabhängig, d. h. er funktioniert mit Mac-Computern (möglicherweise ist ein Adapter erforderlich) und anderen Laptops, Notebooks und Tablets.

Der Schalter verfügt über eine Fern Taste an einem 1,5 m langen integrierten Kabel, die an einem leicht zugänglichen Ort angebracht werden kann, sowie über Tastaturkurzbefehle und PC- oder Mac®-kompatible Software zum Umschalten zwischen Systemen.

StarTech.com bietet eine große Auswahl von hochwertigen KVM-Switches und KVM-Produkten, damit Sie effizienter auf Ihre Systeme zugreifen können, ohne die Kosten und Unordnung durch zusätzliche Tastaturen, Mäuse und Monitore.

Das Modell SV211HDUA4K wird von StarTech.com mit einer Garantie von 2 Jahren sowie mit einem kostenlosen mehrsprachigen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- Bedienen Sie zwei HDMI-Computer von einer Workstation aus mit einer Auflösung von 4K bei 60 Hz
- Mühelose und schnelle Integration in Ihre Konfiguration durch integrierte 1,2 m lange KVM-Kabel (einschließlich Remote-Switch) und platzsparendes Design
- Wechsel zwischen PCs per Drucktaste, Hotkeys oder Wechselsoftware
- Umschalt-Software unterstützt Windows-, Windows Server- und MacOS-Plattformen
- Stromversorgung über USB - kein externes Netzteil erforderlich
- Unabhängiger Audio-/Mikrofon-Wechsel für ununterbrochenes Analog-Audio (3,5 mm) und HDMI-Audio werden unterstützt

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Audio	Ja
KVM-Ports	2
PC-Schnittstelle	USB
PC-Videotyp	HDMI
Mehrfach-Monitor	1
Einbaufähig	Nein
Mit Kabeln	Ja
Reihenschaltung	Nein

Leistung

OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
IP-Steuerung	Nein



Hot-Key Selection	Ja
Max. Datenübertragungsraten	480 Mbps (USB 2.0)
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (Ultra-HD-4K) bei 60 Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal-Audioeingang und -ausgang
Automatische Überprüfung	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Portauswahlunterstützung	Drucktaste, Schnell Tasten und Software
MTBF	1012884 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle (n)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	HDMI
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	HDMI
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
	Mac OS 10.6 bis 10.9

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Für den Zugriff auf die Software und Hotkeys der KVMs muss auf dem angeschlossenen Host ein kompatibles
---------	---



Betriebssystem installiert sein. Die KVM- und Drucktasten-Umschaltfunktionen sind jedoch betriebssystemunabhängig.

Anzeiger	LED-Anzeiger	Orange
Strom	Mit Stromadapter	Busgespeist
Umwelt	Betriebstemperatur	0 ~ 40C
	Lagertemperatur	-20 ~ 60C
	Feuchtigkeit	0 ~ 90% RH, nicht kondensierend
Physische Eigenschaften	Produktlänge	4.3 ft [1.3 m]
	Produktbreite	3.8 in [97 mm]
	Produkthöhe	1.0 in [25 mm]
	Produktgewicht	15.2 oz [431 g]
Verpackungsinformationen	Package Length	6.3 in [16 cm]
	Package Width	9.8 in [25 cm]
	Package Height	2.5 in [63 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	18.4 oz [522 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	KVM Switch Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.