



# HP Neverstop Laser MFP 1202nw

Drucken ohne Ende. Sparen ohne Ende – mit der Vielseitigkeit eines Multifunktionsdruckers.<sup>1</sup>

Außergewöhnlicher Mehrwert direkt nach Lieferung – bis zu 60 % Ersparnis bei Toner<sup>2</sup>, da Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten ist.<sup>3</sup> Sie können nach Lieferung bis zu 7-mal mehr Seiten drucken.<sup>4</sup> Drucken, scannen und kopieren und Toner günstiger nachfüllen.<sup>2</sup> Mit der HP Smart App praktisch von überall aus drucken.<sup>5</sup>



## Highlights

- Drucken, Scannen, Kopieren
- Schwarzweiß-Druck mit bis zu 20 Seiten/Min.
- Toner zum Drucken von bis zu 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten
- Nachfüllbarer Toner
- Wireless-Druck mit Wi-Fi Direkt (nur w-Modell)
- Kompatibel mit der HP Smart App
- Ethernet- und Wi-Fi Direct-Konnektivität
- 150-Blatt-Papierzuführung
- Ethernet-Konnektivität (nur n-Modell)

### Bis zu 60 % Ersparnis bei Toner<sup>2</sup>

- Verlassen Sie sich auf Einsparungen bei Toner – von Anfang an.<sup>2</sup> Sparen Sie bei jeder Füllung bis zu 60 % bei Toner.<sup>2</sup>
- Einsparungen und Laserqualität zugleich. Sie profitieren von den geringsten Tonerkosten im Vergleich zu herkömmlichen HP Tonerkartuschen.<sup>2</sup>
- Dank vielseitiger MFP-Funktionen – Drucken, Scannen und Kopieren – sind Ihre Aufgaben schnell erledigt.
- Lassen Sie Ihr Unternehmen nicht auf Ihren Drucker warten. Maximieren Sie Ihre Produktivzeit dank hoher Druckgeschwindigkeiten.

### Bis zu 7-mal mehr Seiten im Vergleich zu anderen Laserdruckern derselben Klasse<sup>4</sup>

- Mehr Toner von Anfang an – mit der Möglichkeit, bis zu 7-mal mehr Seiten als mit anderen Laserdruckern derselben Klasse drucken zu können.<sup>4</sup>
- Sie können sich darauf verlassen, bereits im Originallieferzustand Tausende von Seiten drucken zu können – Toner für 5.000 Seiten ist im Lieferumfang enthalten.<sup>3</sup>
- Dank eines Papierfachs mit einer Kapazität von 150 Blatt können Sie auch große Druckaufträge bearbeiten und müssen weniger oft Papier nachfüllen.

### Bei jedem Nachfüllen Zeit sparen<sup>2</sup>

- Mit dem nachfüllbaren Tonersystem von HP können Sie einfach, bequem und sauber Toner nachfüllen.<sup>6</sup>
- Zuverlässiges Nachfüllen von Toner. Füllen Sie den Toner schnell mit dem Toner-Nachfüllset wieder auf.<sup>7</sup>
- Dieser innovative Laserdrucker liefert Seite für Seite hervorragende Qualität.
- Erstellen Sie gestochen scharfe Texte und kräftige Schwarztöne für alle Ihre Dokumente.

### Produktiv bleiben – überall

- Drucken, scannen und sicheres Versenden von Faxen von überall aus – mit der HP Smart App.<sup>5</sup>
- Einfache gemeinsame Nutzung von Ressourcen – Zugriff und Drucken über Wireless- und Ethernet-Netzwerke.<sup>1</sup>
- Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät direkt mit dem Drucker – und drucken Sie einfach ohne Zugriff auf ein Netzwerk.<sup>8</sup>
- Mit anpassbaren Kurzbefehlen können Sie bei Routineaufgaben Zeit sparen und unnötige Schritte vermeiden.<sup>5</sup>

## Produktübersicht

### HP Neverstop Laser MFP 1202nw

1. LCD-Display mit Symbolen
2. HP Smart – App für mobiles Drucken
3. 100-Blatt-Ausgabefach
4. Flachbettscanner
5. High-Speed USB 2.0 Anschluss
6. 20 Seiten/Min. (A4)
7. Integrierte Wireless-Netzwerkverbindung, Drucken mit Wi-Fi Direct. Integriertes Ethernet.
8. 150-Blatt-Papierzuführung
9. Vorinstallierter HP Original Toner für bis zu 5.000 Seiten



## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

<b>Zubehör</b>	<b>W1143A</b> HP 143A Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (2.500 Seiten)
	<b>W1143AD</b> HP 143AD Doppelpack Schwarz Original Neverstop Toner-Nachfüllkit (Pro Kit: 2.500 Seiten)
	<b>W1144A</b> HP 144A Schwarz Original Laser-Bildtrommel (20.000 Seiten)
<b>Service und Unterstützung</b>	<b>UB4Y5E</b> HP 3 Jahre Standard-Austauschservice für Neverstop Laser 1200 <b>UB4Y2E</b> HP 3 Jahre Austauschservice am nächsten Arbeitstag für Neverstop Laser 1200 (UB4Y5E – in allen EMEA-Ländern verfügbar, ausgenommen Naher Osten, Adriatische Länder, Afrika, Südafrika, Israel, Slowenien und Türkei UB4Y2E – verfügbar in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Spanien, Schweden und dem Vereinigten Königreich)

## Technische Daten

Modell	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
Produktnummer	5HG93A
Funktionen	Drucken, Kopieren, Scannen
Bedienfeld	ICON LCD
<b>Drucken</b>	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	<b>Schwarz (A4, normal):</b> Bis zu 20 Seiten pro Min.;
Ausgabe der ersten Seite	<b>Schwarzweiß (A4, betriebsbereit):</b> Nur 8,5 Sek.; <b>Schwarzweiß (A4, Ruhemodus):</b> Nur 15 Sek.;
Druckauflösung	<b>Schwarzweiß (optimal):</b> Bis zu 600 x 600 x 2 dpi; <b>Technologie:</b> HP FastRes 1200 (600 x 600 x 2 dpi);
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 20.000 Seiten DIN A4; <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen:</b> 250 bis 2.500 Seiten
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Apple AirPrint™, Mopria-zertifiziert, HP Auto-on/Auto-Off, Wi-Fi Direct, HP Smart App, HP Smart Task
Standard-Drucksprachen	PCLm5; URF; PWG
Druckbereich	<b>Ränder des Druckbereichs</b> Oben: 2 mm, Unten: 2 mm, Links: 2 mm, Rechts: 2 mm; Maximaler Druckbereich : 216 x 356 mm
Beidseitiger Druck	Manuell (mit Treiberunterstützung)
<b>Kopie</b>	
Kopiergeschwindigkeit	<b>Schwarzweiß (A4):</b> Bis zu 14 Kopien pro Min.
Technische Daten des Kopierers	Anzahl der Kopien; Heller/Dunkler; Optimieren; Papier; <b>Maximale Anzahl Kopien:</b> Bis zu 99 Kopien; <b>Verkleinern/Vergrößern:</b> 25 bis 400 %
<b>Scannen</b>	
Scan-Dateiformat	JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF
Technische Daten des Scanners	<b>Scannertyp</b> Flachbett; <b>Scantechnologie:</b> D-CIS; <b>Twain-Version:</b> Version 2.1 (Windows 7 oder höher); <b>Maximales Scanformat (Flachbett, ADF):</b> 216 x 297 mm; <b>Optische Scanauflösung:</b> Bis zu 600 ppi
Erweiterte Scannerfunktionen	Nein
Scanbereich	<b>Maximales Medienformat (Flachbett):</b> 216 x 297 mm
Bittiefe/ Graustufen	24 Bit / 256
Prozessorgeschwindigkeit	500 MHz
<b>Konnektivität</b>	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss; WiFi 802.11b/n/g integriert; Fast Ethernet 10/100 Base
Wireless	Ja
Funktion für mobiles Drucken <sup>1</sup>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP Smart App; Mopria™ zertifiziert; Wi-Fi® Direct-Druck
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP; IPv4; IPv6; IP Direct Mode; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v1/2/3; HTTP/HTTPS
Netzwerkfunktionen	Fast Ethernet 10/100 Base
Festplatte	Keine
Speicher	<b>Standard:</b> 64 MB ; <b>Maximal:</b> 64 MB
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Anzahl Papierfächer	<b>Standard:</b> 1 Zufuhrfach ; <b>Maximal:</b> 1 Zufuhrfach
Medientypen	Normalpapier; Schweres Papier; Hartpostpapier; Etikett; Leichtes Papier; Briefumschlag
Medienformat	<b>Benutzerdefiniert (metrisch):</b> 105 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm <b>Unterstützt (metrisch):</b> A6; A5; A4; No.10 Umschlag; C5-Umschlag; DL-Umschlag; B5 (JIS); Oficio 216 x 340; 105 x 148,5 mm bis 216 x 356 mm

<b>Modell</b>	HP Neverstop Laser MFP 1202nw
<b>Produktnummer</b>	5HG93A
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Standardpapierzuführung:</b> 150-Blatt-Papierzuführung <b>Standardausgabe:</b> 100-Blatt-Ausgabefach
<b>Mediengewichte</b>	60 bis 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierzuführungskapazität</b>	<b>Fach 1:</b> Blatt: 150; Briefumschläge: 1 <b>Maximal:</b> Bis zu 150 Blatt
<b>Ausgabefachkapazität</b>	<b>Standard:</b> Bis zu 100 Blatt <b>Maximal:</b> Bis zu 100 Blatt
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen unter <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Kompatible Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer; Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich; USB-Linux (weitere Informationen unter <a href="https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">https://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> )
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	<b>Windows:</b> Windows 10, 8.1, 8 und 7: 32/64-Bit, 2 GB freier Festplattenspeicher, CD-ROM-/DVD-Laufwerk oder Internetverbindung, USB-Anschluss, Internet Explorer <b>Mac:</b> Apple®OS X El Capitan (v10.11), macOS Sierra (v10.12), macOS High Sierra (v10.13), 1,5 GB freier Festplattenspeicher, Internet erforderlich, USB
<b>Mitgelieferte Software</b>	Für Windows-Betriebssysteme: HP Software-Installer, HP Software-Uninstaller (außer Win8+), HP PCLmS Druckertreiber, HP Device Experience (DXP), HP Web Services Assist (HP Connected), Gerätekonfiguration und Software, Online-Benutzerhandbücher, HP Printer Assistant, HP Scan-Treiber, HP Scan-Anwendung, HP Produktverbesserungsstudie; Für Mac OS: Willkommensbildschirm (leitet Benutzer an <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> oder OS App Source für LaserJet Software weiter)
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Printer Assistant (UDC); HP Device Toolbox; HP Utility (Mac)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)</b>	<b>Minimal:</b> 380,5 x 293,4 x 287 mm; <b>Maximal:</b> 380,5 x 385 x 521 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	481 x 390 x 421 mm
<b>Druckergewicht</b>	8,78 kg
<b>Paketgewicht</b>	11,2 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	<b>Temperatur:</b> 15 bis 32,5 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Lagerbedingungen</b>	<b>Temperatur:</b> -20 bis 50 °C
<b>Geräuschpegel</b>	<b>Schallleistungspegel:</b> 65 dB(A) <b>Schalldruckpegel:</b> 51 dB(A)
<b>Stromversorgung<sup>2</sup></b>	<b>Voraussetzungen:</b> 220 V bis 240 V nominal bei +/-10 % (min. 198 V, max. 264 V), 50 bis 60 Hz nominal bei +/-3 Hz (min. 47 Hz, max. 63 Hz); <b>Energieverbrauch:</b> 338 Watt (beim Drucken), 3,3 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,95 Watt (Ruhemodus), 0,1 Watt (manueller Modus aus); <b>Typischer Stromverbrauch (TEC):</b> Energy Star Version 3.0: 0,305 kWh/Woche; Blauer Engel: 0,677 kWh/Woche; <b>Netzteiltyp:</b> Internes (integriertes) Netzteil;
<b>Technologie mit Energieersparnis</b>	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie
<b>Prüfzeichen</b>	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, ICES-003 Ausgabe 5, CISPR 22:2008, CISPR 32:2012, weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR®-zertifiziert <b>Entspricht dem Blauen Engel</b> Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in China
<b>Lieferumfang<sup>4</sup></b>	HP Neverstop Laser 1202nw Drucker; HP Schwarz Original Bildtrommel vorinstalliert (5.000 Seiten Reichweite, 20.000 Seiten Lebensdauer); Referenzhandbuch; Installationsanleitung; Flyer mit regulatorischen Angaben; Support-Flyer; Garantieinformationen; Netzkabel; USB-Kabel
<b>Garantie</b>	1 Jahr eingeschränkte Standard-Hardware-Garantie und bis zu 3 Jahre erweiterte Garantie bei Registrierung unter <a href="http://www.hp.com/eu/3yearwarranty">http://www.hp.com/eu/3yearwarranty</a>

## Fußnoten

- <sup>1</sup> Der Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Erfahren Sie mehr unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Basierend auf einem von HP durchgeführten internen Vergleich der UVP und Kosten pro Seite von HP LaserJet Pro M115 und HP LaserJet Pro MFP M28 der gleichen Klasse mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit Standard-Reichweite (Stand: März 2020). Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>3</sup> Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Seiten und weiteren Faktoren erheblich abweichen. Durchschnitt basierend auf ISO/IEC 19752 und kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>4</sup> Basierend auf HP LaserJet Pro M115 und HP LaserJet Pro MFP M28 mit HP 44A/48A Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche mit einer ISO-Reichweite von 500 Seiten. Die tatsächliche Reichweite kann je nach Inhalt der gedruckten Seiten und anderen Faktoren erheblich abweichen. Durchschnittswert basierend auf ISO/IEC 19752 bei kontinuierlichem Drucken. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- <sup>5</sup> Erfordert den Download der HP Smart App. Details zu den lokalen Druckanforderungen unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Bestimmte Funktionen/Software sind nur in englischer Sprache verfügbar.
- <sup>6</sup> Bei Verwendung gemäß Einrichtungsanweisungen.
- <sup>7</sup> Das Toner-Nachfüllset ist nicht im Lieferumfang des Druckers enthalten. Bitte separat erwerben.
- <sup>8</sup> Mobilgerät muss vor dem Drucken mit dem Wi-Fi Direct® Signal eines Wi-Fi Direct-fähigen MFPs oder Druckers verbunden werden. Details unter <http://hp.com/go/mobileprinting>. Wi-Fi Direct® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi-Alliance®.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- <sup>1</sup> Apple AirPrint – das Mobilgerät muss über AirPrint® verfügen. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>. Google Cloud Print™ 2.0 erfordert Google Cloud Print™ Registrierung und ein Google-Konto. Wireless-Betrieb ist nur im 2,4 GHz Modus möglich. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.
- <sup>2</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- <sup>3</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Ändern Sie nicht die Betriebsspannung. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- <sup>4</sup> HP Schwarz Original Laser Bildtrommel (schwarzer Toner für 5.000 Seiten im Lieferumfang enthalten, 20.000 Seiten Lebensdauer der Bildtrommel). Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren erheblich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

<http://www.hp.com/uk>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA August 2020

