

1:2 Standalone USB 2.0 USB Stick Duplizierer und Eraser für Flash Drive's

Produkt-ID: USBDUP12



Mit diesem unabhängigen USB-Duplizierer können Sie zwei Flash-Laufwerke klonen oder löschen, ohne eine Verbindung zu einem Host-Computer herzustellen.

Mit dem USB-Cloner können Sie bis zu zwei Laufwerke gleichzeitig (synchrone Duplizierung) mit Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 GB pro Minute kopieren. Das Tool bietet außerdem eine asynchrone Duplizierung, mit der Sie ein Laufwerk entfernen und ersetzen können, während der Kopiervorgang mit dem anderen Laufwerk fortgesetzt wird.

Der Duplizierer verfügt über zwei Duplizierungsmodi: System und Datei oder gesamtes Laufwerk. Der Modus „System und Datei“ bietet eine kürzere Duplizierungsdauer; Partitionen und gespeicherte Daten werden kopiert, während Abschnitte mit freiem Speicherplatz ignoriert werden. Der Modus „Gesamtes Laufwerk“ bietet eine Duplizierung Sektor für Sektor (Spiegelung) des Laufwerks. Dieser Duplizierungsmodus ist ideal, wenn Sie alles auf dem Laufwerk erfassen müssen, einschließlich verborgener Daten.

Mit dem USB-Flash-Laufwerk-Duplizierer können Sie jeweils zwei USB-Laufwerke gleichzeitig löschen; es werden verschiedene Löschmodi unterstützt, darunter:

- Schnelles Löschen
- Vollständiges Löschen
- Sicheres Löschen

Das sichere Löschen erfüllt die weltweiten Anforderungen, einschließlich der neuen NIST-Standards (SP 800-88 Rev1), damit gewährleistet ist, dass alle Festplatten ordnungsgemäß gelöscht werden.

Der unabhängige USB-Duplizierer verfügt über ein LCD-Display, sodass Sie das Löschen und Duplizieren überwachen und sich von der Fertigstellung überzeugen können. Er verfügt außerdem über vier Tastenkombinationen für eine einfache Bedienung.

Der USBDUP12 ist TAA-konform und wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schnelle Datensicherung, Datenwiederherstellung und Laufwerkslöschung mit USB-Flash-Laufwerken
- Erstellen Sie ein separates Replikat eines Quell-USB-Laufwerks, einschließlich verborgener Daten, auf zwei Ziel-USB-Laufwerken
- Löschen Sie Daten gründlich von einem Flash-Laufwerk

Merkmale

- Duplizieren oder löschen Sie zwei USB-Laufwerke gleichzeitig, ohne eine Verbindung zu einem Computer herzustellen. Verwenden Sie hierzu diesen unabhängigen USB-Duplizierer.
- Überwachen Sie den Status von Aufträgen, um den Abschluss mit dem LCD-Display zu gewährleisten.
- Entfernen und ersetzen Sie ein Laufwerk, während mit dem anderen Laufwerk weiterhin per asynchroner Duplizierung Kopiervorgänge durchgeführt werden.
- Duplizieren von System und Dateien oder gesamten Laufwerken - mit diesem USB-Cloner
- Löschen Sie USB-Laufwerke zuverlässig mit Löschmodi, die NIST und DoD Standards erfüllen.

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Bustyp	USB 2.0
Anzahl von Laufwerken	3
Laufwerktyp	USB Flash-Laufwerk
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Größe des	64 MB

Zwischenspeichers

Leistung

Duplication Modes	System and File Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	1.5GBpm
Löschmodi	Quick Erase 1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear) 3-Pass Overwrite
MTBF	176 549 Stunden

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
------------------------	------------------------------

Software

Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
------------------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben. Dieser Kopierer verfügt über 64 MB permanenten Flash-Speicher für Firmware- und Chipsatz-Vorgangs-Speicherung sowie 64 MB flüchtigen DDR3-Speicher für Programmmzugriffsdaten Supports copying/cloning/erasing to SD/ SDHC/ Micro SD/ MMC/ Mini SD/ CF media through a USB multimedia card reader (sold separately) and to Hard Drives or Solid State Drives through a Hard Drive docking station or USB enclosure (sold separately) if supported by the storage media
---------	--

Anzeiger

LED-Anzeiger	Grün (Aktivität/erfolgreiche Kopie) Rot (Fehler)
--------------	---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	H
Stromverbrauch	10

Umwelt

Betriebstemperatur	5°C ~ 45°C (41°F ~ 113°F)
Lagertemperatur	-20°C ~ 85°C (-4°F ~ 185°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	4.7 in [12 cm]
Produktbreite	5.1 in [13 cm]
Produkthöhe	1.0 in [25 mm]
Produktgewicht	6.7 oz [190 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	8.4 in [21.3 cm]
Package Width	6.6 in [16.8 cm]
Package Height	3.0 in [77 mm]



Versandgewicht
(Verpackung) 19.4 oz [550 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Kopierstation
	Netzteilstecker (NA/GB/EU)
	Anleitung
	Universales Netzteil

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

